

PM 600



2 x300W Powered Mixer

PM 600 kompakt güç mikseri, Servo Elektronik tarafından, ses pazarında müşterilerimizle yapılan araştırma, geliştirme ve karşılıklı iletişimize dayanan derin bir bilgi birikimiyle geliştirilmiş bir üründür.

Sahip olduğu özelliklerle(Güçlü ses çıkışı, dijital efekt birimi, Mp3 çalar vb..) başka cihazlara ihtiyaç duyulmasına gerek kalmayacak şekilde, en yüksek kalitede tasarlanmıştır. Sahip olduğu özelliklerle tüm uygulamalar için kullanılabilir.

En iyi ses kalitesi için SERVO tarafından üretilen cihazlar ve hoparlör kabin sistemleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Teknik Özellikler:

Sistem Tipi:	2x300W Powered Mikser
Amplifikatör Gücü :	4 Ohm : 2x300W RMS 8 Ohm : 2x175W RMS
Çıkış Empedansı:	Speaker : Minimum 4 Ohm Line : 75 Ohm
Giriş Empedansı:	Mic: 600 Ohm Line: 20 KOhm
Çıkış Konnektörleri:	Speaker: 2 x NL4 Speakon Phone Out: Phone Jak (stereo) Mix Out: 2 x XLR (Balanced)
Giriş Konnektörleri:	Mp3: USB 1 adet Line: Phone Jak (Balanced) 6 adet Mic: XLR (Balanced) 6 adet
Distorsiyon:	<0.05% THD, 1kHz, Clip' in 1dB altında, 22kHz ölçüm bant genişliği
Koruma:	Aşırı ısınma, Çıkışlarda DC, aşırı yük, ani akım kesintisi, güç kesintisi.
Kontroller:	Kanallar: 3Band Tonlama, Gain kontrol, Effect Volume, Pan kontrol, Kulaklığa gönderme Master: Efekt kontrolleri, 7 Band equalizer , Mp3 çalma / kayıt, Phantom power(48V).
Güç Gereksinimi / Güç Tüketimi:	230 V AC / 1,6A (Tam Gücün 1/8'inde)
Efektler:	Reverb & Delay
Soğutma:	9 cm Termostat kontrollü Fan
Montaj:	Her iki yanında 2 adet
Boya ve Renk:	Çevre şartlarına dayanıklı Mat Siyah Elektrostatik boya
Ölçüler:	Boyutlar (W x L x H) : 165mm x 375mm x 320mm Ağırlık: 11,5 Kg